



BARRACUDA Lampe torche Solaire et Dynamo 3 LED

La lampe torche Barracuda utilise 2 énergies différentes pour fonctionner. L'énergie solaire grâce à son panneau solaire monocristallin et l'énergie de la dynamo. La dynamo et le panneau solaire permettent de recharger la batterie NIMH interne de 80mAh/3,6 V. L'énergie est stockée dans la batterie afin de vous apporter un éclairage puissant la nuit. Un interrupteur vous permet de sélectionner le choix de l'éclairage : 1 LED, 3 LEDs ou 3 LEDs clignotantes.

FONCTIONS DU PRODUIT

- Lampe torche 3 LED à rechargement solaire et dynamo
- LED basse consommation très éclairantes
- 1 minute de rechargement dynamo offre 60 minutes d'éclairage avec 3 LED et 80 minutes d'éclairage avec 1 LED
- 1 heure de rechargement par le soleil offre 90 minutes d'éclairage avec 3 LED et 120 minutes d'éclairage avec 1 LED
- 3 modes d'éclairage : 1 LED, 3 LED et 3 LED clignotantes

Caractéristiques du produit

- Rechargement par panneau solaire et dynamo
- Lampe torche très éclairante > 8 lm
- Dynamo peu bruyante
- Cellule solaire puissante 5,5V 20mA
- Design esthétique
- Étanche jusqu'à 5 mètres

MODE D'EMPLOI

Chargement :

A. Avec le soleil

Pour chargement avec l'énergie solaire, placer le panneau solaire de la lampe face au soleil ou à la lumière du jour. La batterie se recharge intégralement par les rayons du soleil en 8 heures

B. Avec la dynamo

Pour recharger la lampe avec la dynamo, tenir la lampe dans une main et tourner la dynamo avec l'autre main à une vitesse moyenne de 3 tours par seconde pendant 1 minute environ.

Eclairage :

Après le chargement, la lampe torche se met en marche en appuyant sur le bouton. Appuyer une fois pour allumer la LED du milieu. Appuyer une nouvelle fois pour allumer les 3 LED. Appuyer une troisième fois pour allumer les 3 LED clignotantes

Attention :

- Toujours tourner la poignée de manière constante. Recharger trop lentement peut réduire le courant et peut prolonger le temps de charge
- Ne pas placer le produit à de très hautes températures ou dans un milieu très humide.
- Ne pas éclairer directement les yeux sous aucun prétexte.
- Recharger le produit au moins une fois par mois pour prolonger la vie de la batterie interne.

Principales caractéristiques techniques:

Item	Parameter	Unit
<i>Eclairage maximum</i>		
1 LED	3	LM
3 LED	8	LM
<i>Durée de vie de la LED</i>		
LED	50000	Hours
<i>Temps de rechargement complet au soleil</i>		
	8	Hours
<i>Tension maximum avec le soleil</i>		
	5,5	Volt
	20	mA
<i>Temps d'éclairage après un rechargement complet</i>		
1 LED	6,5	Hours
3 LED	4	Hours
<i>Durée d'éclairage après 1 minute de dynamo</i>		
1 LED	60	Minutes
3 LED	40	Minutes
3 LED flashing	110	Minutes
<i>Durée d'éclairage après 1 heure de soleil</i>		
1 LED	120	Minutes
3 LED	90	Minutes
3 LED Flashing	140	Minutes
Battery		
	3,6Volt	NI-MH
	80	mAh